

TW-EAV510AC modeemin porttiohjaukset

Ohjelmistoversion tulee olla **1.1.00.33 (08.03.2018)** ja tehdasasetukset valinnalla päivitetty

[https://www.telewell.fi/fi/tuote/adsl-tuotteet/TW-EAv510AC/tw-eav510ac-adsl2-vdsl2-ewan-5-x-1gb-kytkin-palomuuri/ - tabs-3](https://www.telewell.fi/fi/tuote/adsl-tuotteet/TW-EAv510AC/tw-eav510ac-adsl2-vdsl2-ewan-5-x-1gb-kytkin-palomuuri/)

Ulkoiverkon IP-osoitteen tulee olla julkinen ja kahden suuntainen liikenne sallittu

Jos käytetään 4G liittymiä niin 3G/4G asetuksissa julkinen IP tulee vain APN tunnuksilla

Huomaa!

Elisa APN=internet4

Telia=opengate

DNA=julkinen.dna.fi tai data.dna.fi riippuen sopimuksista

Moi = ei jaa julkisia IP -osoitteita

Alla esimerkkikuva

-Paikallinen IP-osoite kenttään tulee sisäverkon kohteen IP-osoite

-Kohteen IP jätetään tyhjäksi

-Valitse Sovellus listalta haluttu tai täytä mallin mukaan

Pakolliset tiedot; Kommentti, paikallinen IP(kohde) alkaen portti , päättyy portti ja kohteen portti tiedot. Jos käytät katso kuva [ulkoverkon porttia niin laitteen oma hallinta portti tulee muuttaa](#)

TeleWell® VDSL/EWAN WiFi 11ac Router

Porttien ohjaus

Sallitut säännöt liikenteen ohjaukseen sisäverkon NAT ja palomuurin ohji

Porttien ohjaus: Pois päältä Päälle

Päälle

Sovellus: Windows 2000 Terminal Server

Kommentti	Paikallinen IP-osoite	Paikallinen portti alkaen	Päättyy	Protokolla	Kohteen IP-osoite	Kohde portti alkaen	Kohde portti päättyy
Windows 2000 Terminal Server		3389	3389	Molemmat		3389	3389

Porttiohjauksen oletustila

Valitse	Päälle	Kommentti	IP -osoite	Paikallinen portti	Protokolla	kohdepalvelin	Ulkoinen portti
---------	--------	-----------	------------	--------------------	------------	---------------	-----------------

